



## Kurzbeschreibung Controller

# eurolite®

**EUROLITE DMX LED Color Chief Controller**  
DMX-Lichtpult mit innovativer Steuerung für LED-Scheinwerfer

Art.-Nr.: 70064575  
GTIN: 4026397617023



**Listenpreis: 236.81 €**  
inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Einfache Steuerung von LED-Scheinwerfern mit bis zu 6 Farben, Kompaktlichtleisten sowie einfachen Lichteffekten
  - Für 8 Geräte oder Gerätegruppen, mit jeweils bis zu 4 Segmenten
  - Schnell und einfach programmierbar
  - Weitere Geräte lassen sich ganz einfach manuell hinzufügen
  - 8 Farbeffekte direkt anwählbar
  - Pro Gerät sind drei zusätzliche Kanäle frei patchbar (zum Beispiel für Bewegungen)
  - Farbrad-Anwahl und -Simulation
  - 24 Speicherplätze für Stimmungen und Lauflichter
  - Mehrere Lauflichter und Szenen können gleichzeitig ablaufen
  - USB-Anschluss zur Datenspeicherung der Lichtshows
  - Taktsteuerung über Musiksignal oder TAP-Taster
  - Gesamtdimmung, Überblendzeit und Laufzeit bequem einstellbar
  - Programmierbare 24 Scenes/Chases verteilt auf 1 Seite/n
  - Kann bis zu 240 DMX-Kanäle senden
  - Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; Musiksteuerung über Mikrofon
  - (19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE
  - Tischpultgehäuse
  - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Messe- und Ladenbau; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
  - Geräuschloser Betrieb
  - Firmware update-fähig
- Lieferumfang**
- 1 x Controller, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Externes Netzteil

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397617023  
Gewicht: 2,55 kg  
Länge: 0,57 m  
Breite: 0,17 m  
Höhe: 0,12 m

Eurolite®, Futurelight®, PSS06®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimaver® sind Marken der Steinigle Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Strasse 5, DE-97297 Waldoltenbrunn  
Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

## Kurzbeschreibung Scheinwerfer

Deutsch

### BEDIENUNGSANLEITUNG

# eurolite®

## LED PAR-64 COB RGBW 120W Zoom MK2



**GEFAHR! Elektrischer Schlag durch Kurzschluss**

Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit gefährlicher Netzspannung. Bei dieser Spannung können Sie einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten. Öffnen Sie das Gerät niemals und schützen Sie es vor Feuchtigkeit und Nässe.



Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts diese Bedienungsanleitung. Sie erhalten dadurch wichtige Hinweise für den korrekten Betrieb.

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses Gerätes zu tun haben, müssen

- entsprechend qualifiziert sein
- diese Bedienungsanleitung genau beachten
- die Bedienungsanleitung als Teil des Produkts betrachten
- die Bedienungsanleitung während der Lebensdauer des Produkts behalten
- die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben
- sich die letzte Version der Anleitung im Internet herunterladen

### EINFÜHRUNG

Wir freuen uns, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Wenn Sie nachfolgende Hinweise beachten, sind wir sicher, dass Sie lange Zeit Freude an Ihrem Kauf haben werden.

#### Produktmerkmale

- Hohe Lichtleistung für Bühnen- und Lichtinstallationen
- 1 leistungsstarke 120-W-RGBW-LED (COB)
- Hervorragende Farbmischung
- Manuell einstellbarer Abstrahlwinkel 11-48°
- Verschiedene Dimmerkurven und Dimmergeschwindigkeiten wählbar
- PWM-Frequenz einstellbar 900-25000 Hz (Pulsweitenmodulation)
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- 9 Farbvoreinstellungen
- Auto-, Musik-, Master/Slave- und DMX-Modus
- 3 integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- 2, 4, 5, 8 oder 9 DMX-Kanäle wählbar
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Mit Farbfilterrahmen
- Schwenkbarer Montagebügel
- P-Con-Netzanschlüsse zur einfachen Reihenschaltung von bis zu 8 Geräten